



UNO PER TUTTI: Novix 120 Touch la giusta protezione per la tua postazione di lavoro.

DESCRIZIONE

NOVIX 120 Touch è un UPS a tecnologia **Line-Interactive** a **microprocessore** che riunisce, in un unico apparecchio compatto da scrivania, un Gruppo di Continuità e una multipresa filtrata.

Il **Display Touch** LCD blu visualizza con un tocco tensione di uscita e di ingresso, carico applicato e capacità della batteria.

Le **8 prese Schuko/Italia 10A** sono suddivise in **4 prese UPS** protette da black-out per i carichi critici e **4 prese filtrate** per i carichi non critici. Sul frontale, una **porta USB 5 Vcc - 2,1 A** ricarica smartphone e tablet.

Con la porta **USB** e il software di gestione e controllo, disponibile gratuitamente sul nostro sito, gestisci in automatico il sistema NOVIX + PC: salvataggio dei file, spegnimento programmato, misura dei parametri elettrici.


Batteria ermetica **sostituibile dall'utente**, conforme alle Direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE, **2 anni di garanzia**.

VANTAGGI

- Potenza 1.200 VA / 600 W + 1.200 VA / 600 W
- Display LCD Touch di colore blu
- 4 prese UPS + 4 prese solo filtrate
- Porta USB di ricarica 5 Vcc - 2,1 A
- Tecnologia Line-Interactive
- Accensione senza rete (cold start)
- Protezione linea Telefono / Fax / Modem / LAN
- Interfaccia USB e software ViewPower gratuito
- Batteria sostituibile dall'utente
- Batteria ermetica senza manutenzione
- Silenzioso: ≤ 40 dBA
- Compatto e leggero: 6,4 kg



Display Touch



Interfaccia USB



Software di controllo UPS



Batteria al piombo ermetica




Tensione stabilizzata




Due anni di garanzia




DISPLAY TOUCH: TUTTO CON UN TOCCO




Tensione di uscita



Tensione di ingresso



Carico applicato



Capacità batteria

APPLICAZIONI

- Personal Computer
- Workstation
- Router e Modem
- NAS
- POS
- Home Networking
- Home Entertainment

SCHEDA TECNICA	Modello	NOVIX 120 Touch
	Codice	NOT120
Tecnologia		Line-Interactive a microprocessore
Potenza	Informatica VA	1.200 + 1.200 (prese UPS + prese filtrate)
	Elettrica VA	1.000 + 1.000 (prese UPS + prese filtrate)
	Elettrica W	600 + 600 (prese UPS + prese filtrate)
Ingresso	Fasi	Monofase + terra
	Tensione	da 170 a 280 Vca
	Frequenza	50 o 60 Hz (selezione automatica)
Uscita	Forma d'onda	Sinusoidale da rete; a gradini da inverter
	Tensione	230 Vca $\pm$ 10% in modalità batteria
	Frequenza	50 o 60 Hz $\pm$ 1 Hz in modalità batteria
	Corrente massima	4,35 A prese UPS – 4,35 A prese solo filtrate
	Tempo d'intervento	Tipico 6 msec. – massimo 10 msec. incluso il tempo di rilevamento
Batteria	Tipo	Ermetica al piombo senza manutenzione
	N. batterie / Vcc / Ah	1 $\times$ 12 V – 9 Ah
	Autonomia tipica	10 minuti
	Tempo di ricarica	6 ore recupero al 90% della capacità nominale dopo una scarica completa
	Sostituzione	A cura dell'utente (vano batteria accessibile dal fondo)
Protezioni	Corto circuito	Con fusibile da rete – con protezione elettronica da inverter
	Batterie	Spegnimento a fine scarica 1,65 V/elem.
	Linea dati	Telefono, Fax, Modem o LAN
	Radio disturbi	In accordo alla marcatura CE – UPS di categoria C2
Display	LCD Touch	Tensione di uscita e di ingresso, carico applicato, capacità batteria
Interfaccia PC	USB	Software ViewPower compatibile con i più diffusi sistemi operativi
Porta di ricarica	USB	5 Vcc – 2,1 A
Allarme acustico	Mancanza rete	Suono ogni 10 secondi
	Batteria scarica	Suono ogni secondo
	Guasto	Suono continuo
	Sovraccarico	Suono ogni 0,5 secondi
Organi di comando		Pulsante di accensione e spegnimento
Condizioni ambientali	Temperatura	Da 0 a +40 °C
	Umidità	Sino al 90% senza formazione di condensa
Rumorosità	dBA	$\leq$ 40
Dimensioni / Peso	L x P x H mm / kg	345 x 200 x 102,5 mm – 6,4 kg
Collegamento ingresso	Presa	IEC 320 con cavo di alimentazione fornito
Collegamento uscita	Prese UPS	4 Schuko/Italia 10A protette da black-out
	Prese filtrate	4 Schuko/Italia 10A solo filtrate
Conformità	Direttive	2014/35/UE (Bassa Tensione) – 2014/30/UE (EMC)

Questa pubblicazione è diffusa per fornire esclusivamente informazioni di carattere generale. Ci riserviamo il diritto di apporre, senza alcun preavviso, le variazioni dettate dall'aggiornamento dei prodotti e dei servizi.

ON LITE S.r.l.

Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tel. 039.688.30.40 • onlite@onlite.it • www.onlite.it

ON LITE